

# MITEL 6940 SIP-TELEFON FÜR MIVOICE OFFICE 400



LEITUNGSTASTEN

OBERE SOFTKEYS

UNTERE SOFTKEYS

VERZEICHNISSUCHE

ANRUFVERLAUF

VOICEMAIL

EINSTELLUNGEN

LAUTSTÄRKE

ANZEIGE FÜR NACHRICHTEN IN WARTESCHLEIFE

AUF WIEDERSEHEN

WAHLWIEDERHOLUNG

HALTEN

STUMMSCHALTEN

LAUTSPRECHER/ KOPFHÖRER

## Tätigen von Anrufen

1. Den Hörer abheben, auf die **Leitungs** taste tippen oder die  Taste drücken und am Freizeichen die Nummer eingeben.



2. Den Softkey **Wählen** drücken.

### Von der Verzechnissuche aus

1. Drücken Sie die  Taste (**Verzechnissuche**) oder den Softkey **Menü** oder die Funktionstaste für das **Menü** (falls vorhanden). Alternativ können Sie auch die Funktionstaste **Telefonbuch** drücken (falls vorhanden).

2. Scrollen Sie zu **Verzechnissuche** und drücken Sie den Softkey **Auswählen**, die Option **Kurzwahl** und Wählen nach Name erscheint.

3. Verzechnissuche mit Kurzwahl: Geben Sie im Feld **Kurzwahl** die ersten Buchstaben des gesuchten Namens mit den entsprechenden Ziffern ein.

ODER

Verzechnissuche mit Namenswahl: Geben Sie im Feld **Wählen nach Name** die ersten Buchstaben des Namens ein.

4. Drücken Sie den Softkey **Suche**. Die Namensliste (oder leere Liste, wenn das Telefon keinen passenden Benutzer finden kann) wird angezeigt.

5. Scrollen Sie durch die Liste, wählen Sie den Benutzer aus und drücken Sie den Softkey **Wählen** oder drücken Sie die **Auswahl** taste.



## Annehmen eines Anrufs

- Hörer abheben, auf den Softkey **Rufannahme** tippen oder
- Die  Taste für die Freisprechfunktion drücken oder
- Die Leitungstaste antippen und den Hörer abnehmen.



## Stummschalten/Lautschalten eines Anrufs

- Drücken Sie die  Taste während eines aktiven Anrufs, um das Mikrofon für Ihr Mobilteil, Headset oder Lautsprecher stumm zu schalten.
- Drücken Sie die  Taste erneut, um die Stummschaltung des Audiosignals aufzuheben.



## Einen Anruf halten/fortsetzen

- Um einen aktiven Anruf auf Halten zu setzen, drücken Sie die  Taste. Die LED blinkt auf der jeweiligen **Leitungs** taste.
- Um den Anruf fortzusetzen, drücken Sie die  Taste erneut oder tippen Sie auf die entsprechende **Leitungs** taste.



## Beenden eines Anrufs

- Legen Sie das Mobilteil wieder in seine Halterung zurück oder
- Tippen Sie auf den Softkey **Auflegen** oder
- Drücken Sie die  Taste.



## Zugriff auf Voicemail

Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, um die Voicemail-Funktionalität zu konfigurieren.



Wenn die Voicemail-Funktionalität aktiviert ist, blinkt die LED Message Waiting Indicator (MWI) am Telefon rot und das Symbol erscheint in der Statusleiste und zeigt an,  dass es neue Voicemail-Nachrichten gibt.

Sie können auf Ihren Voicemail-Dienst zugreifen, indem Sie die  Taste drücken.

## Wahlwiederholung einer Nummer

1. Drücken Sie die  Taste einmal, um eine Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
2. Blättern Sie mit der unteren und der oberen Navigationstaste durch die Liste der verfügbaren Einträge und wählen Sie eine Rufnummer aus.
3. Tippen Sie auf den Softkey **Wählen** oder drücken Sie die  Taste, um die gewählte Nummer erneut zu wählen.



## Einrichten einer Telefonkonferenz

1. Um eine Konferenz unter Einbeziehung eines dritten Teilnehmers zu erstellen, drücken Sie während einer aktiven Konferenz den Softkey **Konferenz**. Der aktive Anruf wird auf „Halten“ gesetzt.
2. Geben Sie die Nummer des Zielteilnehmers ein und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Warten Sie auf eine Antwort und tippen Sie dann auf den Softkey **Konferenz**, um die Telefonkonferenz abzuschließen.



## Anrufliste anzeigen

Das Menü **Anrufliste** zeigt eine Liste Ihrer entgangenen Anrufe sowie ausgehender und eingehender Anrufe an. Sie können die Nummern im Menü **Anrufliste** anzeigen, löschen oder wählen. Das Menü **Anrufliste** zeigt die folgende Liste an:

- unbeantwortet
- beantwortet
- Wahlwiederholungsliste



## Einen Anruf weiterleiten

Verwenden Sie die Anrufumleitungsfunktion, um Ihren aktiven Gesprächspartner mit einer anderen Nummer zu verbinden.



- **Anrufweiterleitung mit Vorankündigung:** Sie können den Anruf erst dann weiterleiten, wenn Sie selbst mit dem zweiten Teilnehmer gesprochen haben.
  - **Anrufweiterleitung ohne Vorankündigung:** Sie können den Anruf weiterleiten, ohne mit dem zweiten Teilnehmer zu sprechen.
1. Während eines aktiven Anrufs mit einem der Kontakte den Softkey **Weiterleiten** drücken. Der aktive Anruf wird auf „Halten“ gesetzt.
  2. Geben Sie die Zielrufnummer ein und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
  3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    - a. Für **Anrufweiterleitung mit Vorankündigung:** Warten Sie auf eine Antwort und drücken Sie dann **den Softkey Weiterleiten**, um die Rufumleitung abzuschließen.
    - b. Für **Anrufweiterleitung ohne Vorankündigung** („Blindvermittlung“): Drücken Sie den Softkey **Weiterleiten**, um die Anrufweiterleitung abzuschließen.

## Integration von Mobilgeräten

Das Mitel 6940 SIP Phone verfügt über Funktionen zur nahtlosen Integration von Mobilgeräten mithilfe von Bluetooth-Drahtlostechnologie.



### So koppeln Sie ein Mobiltelefon über Bluetooth:

1. Drücken Sie die  Taste, navigieren Sie zur **Bluetooth**-Einstellung und tippen Sie auf den Softkey **Auswählen**.
2. Tippen Sie auf den Softkey **Einschalten**, um die Bluetooth-Funktionalität zu aktivieren.
3. Wenn Ihr Mobiltelefon erkannt wurde, markieren Sie mit den Navigationstasten den entsprechenden Eintrag in der Liste der verfügbaren Geräte und tippen Sie auf die Schaltfläche **Auswählen** oder den Softkey **Koppeln**.
4. Stellen Sie sicher, dass der Kopplungscode auf beiden Geräten übereinstimmt. Betätigen Sie dann am Mitel 6940 SIP Phone den Softkey **Ja** und bestätigen Sie die Kopplungsanfrage auf Ihrem Mobiltelefon.



## Weitere Informationen

Ausführliche Informationen zu allen verfügbaren Funktionen und Optionen finden Sie im Abschnitt **Mitel 6940 SIP-Telefon Bedienungsanleitung für MiVoice Office 400**.

